

DF-519BPF

受信専用バンドパスフィルター

DF-519BPFは、AM放送帯500KHZ～1900KHZを通過させ、500KHZ以下1900KHZ以上を減衰させるバンドパスフィルターです



DF-519BPF 減衰特性

600KHz⇒-1.5dB	1800KHz⇒-1.2dB
500KHz⇒-3.0dB	1900KHz⇒-2.8dB
400KHz⇒-24dB	2000KHz⇒-8.5dB
300KHz⇒-48dB	2300KHz⇒-24dB
200KHz⇒-60dB	2500KHz⇒-32dB
100KHz⇒-80dB	3000KHz⇒-47dB
	4000KHz⇒-67dB
	5000KHz⇒-80dB



50Ω M型アルミ ダイキャストケース使用

サイズ : 55W:80D:30Hmm



有限会社 大進無線

〒410-0022 沼津市大岡 2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail info@ddd-daishin.co.jp